SOUKA 26th
数字融合平台服务商
真融合·就用SOUKA 省钱省事还省心

模拟电视系统

SKD1709B

产品简介 | Product Introduction

SKD1709B系列IP转模拟调制器是我司自主研发的商用IP数字模拟化产品，采用2U机箱设计，专为营业性场所解决电视信号源而研发的具备高性价比的设备。前面板有2个设备管理网口，后面板有1个千兆IPTV信号输入口和1个RF输出口，支持64个中频处理捷变频道的模拟调制邻频载波输出。调制标准可支持不同制式供用户下单时选定。该设备具有高性能、低成本的特点，并带有记忆功能。非常适合各种营业性场所（如：酒店、宾馆、会所、茶楼等）等模拟电视前端系统使用。



SKD 1709B系列

产品特点 | Product Features

- 支持1个千兆 IP信号输入，支持 MPTS 和 SPTS 输入，支持UDP/RTP 协议
- IP 输入支持单播及多播协议，支持IGMP V2 /V3
- 音频支持(MPEG-1 Layer Ⅰ/ Ⅱ /Ⅲ,WMA,AAC,AC3)和多声轨选择
- 支持64 路频道中每个频道的输出电平可独立调节
- 采用中频处理，邻频抑制指标高；采用二次变频技术，带外抑制指标高
- 支持1路 RF混合输出，最高可支持 64 路 48-870MHz 之间的任意频道或频率调节
- 用户可订制不同的调制制式（支持 DK、DI、BG、NTSC）
- 可根据用户需求提供带图文发布功能
- 可根据用户需求提供带 BISS 解密功能
- 设备管理可通过前面板的网口管理
- 支持云网管远程维护及升级
- 支持 64 路视音频实时解码,视频支持（MPEG1/MPEG2/MPEG4/H264/H265/AVS/AVS+/VC1）

产品框图 | System Diagram

